

Ispravka štampanog izdanja - dodatak za modele GRP24.7

Uputstvo za upotrebu i održavanje - Serija 7

U ovom dodatku nalaze se ispravke i dopune osnovnog dokumenta "Uputstvo za upotrebu i održavanje" za uređaje GRP09.7, GRP12.7, GRP15.7, GRP18.7 i GRP24.7. Molimo da ovaj dokument uzmete u obzir prilikom konsultovanja uputstva i da isti sačuvate zajedno sa uputstvom.

Ažuriranu verziju celog uputstva sa najnovijim ispravkama možete preuzeti sa internet adrese:
<http://www.ekopandm.co.yu/dokumentacija>

Dodatak - Tabela na strani br.12

U tabeli dole nalazi se dodatak za tabelu na strani br.12 Uputstva za upotrebu i održavanje

Model	Položaj preklopnika			Maksimalna snaga	PowerStep™ automatska kontrola
	A	B	C		
GRP24.7	I	○	○	8	8
	I	I	○	16	8+8
	I	I	I	24	8+8+8

Ispravka - Tabela na strani br.16

U tabeli dole nalazi se ispravka tabele na strani br.16 Uputstva za upotrebu i održavanje

Model	Simbol [kW]			Aktivna snaga
	A	B	C	
GRP24.7	8	8	8	Jednaka je zbiru snaga koje simboli predstavljaju
GRP18.7	6	6	6	
GRP15.7	3	6	6	
GRP12.7	3	3	6	
GRP09.7	3	3	3	

Ispravka - Tabela na strani br. 24

U tabeli dole nalazi se ispravka dela tabele sa strane br.24 Uputstva za upotrebu i održavanje

	GRP24.7	GRP18.7	GRP15.7	GRP12.7	GRP09.7
Osnovni podaci					
Snaga grejanja (kW)	24	18	15	12	9
Maks. moć grejanja (m ²)	180	140	115	90	65
Ograničenje snage (kW)	24; 16; 8	18; 12; 6	15; 12; 9; 6; 3	12; 9; 6; 3	9; 6; 3
Koraci auto. reg. (kW)	8 + 8 + 8	6 + 6 + 6	6 + 6 + 3	6 + 3 + 3	3 + 3 + 3
Maks. radni pritisak (bar)	2,5				
Maks. temperatura (°C)	85				
Zapremina rezervara (l)	16,7				
Termičko osiguranje (°C)	110				
Broj električnih grejača	3				
Električne karakteristike					
Električni napon (V)	AC 3~ 400				
Maks. el. opterećenje (A)	37,5	29	24,5	19,5	14,5
Potrebni glavni osigurači (A)	50	40	32	25	20
Prečnik glavnog napojnog kabela (br.ž. x mm ²)	min 5 x 6	min 5 x 4; max 5 x 10; (L1+L2+L3+N+PE)			
Osigurač komandnog napona	6,3 A tromi				
Stepen zaštite	IP44				